

I-7063B / D

Módulo de 8 Entradas Digitales Aisladas
y 3 Salidas Digitales a RELÉ SSR DC



Adquisición de Datos

Módulos REMOTOS de Adquisición de Datos RS-485

Equipos de Medida y Control, S.L.



I-7510

Módulo Repetidor/Amplificador RS-485
OPCIONAL



Características Técnicas

ENTRADAS DIGITALES.

Haga click en: www.emc.es

- 8 Canales aislados con alimentación común.
- Nivel Lógico 0: 1V máximo. Nivel Lógico 1: 3,5V a 30V.
- Aislamiento en Voltaje: 3750Vrms.
- Impedancia de Entrada: 3Kohm, 0,5W.
- Contadores: 4 Entradas Digitales pueden usarse como Contadores: Frecuencia de Entrada: 100Hz. 16 bit: 0 a 65535.

SALIDAS DIGITALES A RELÉ SSR DC.

- 3 Relés Form "A". SPST (N. O).
- Contacto Dry (Seco): Nivel Lógico 0: Cerrado a GND. Nivel Lógico 1: Abierto.
- Rangos DC: 3~30Vdc@1Arms.
Max. Corriente de Carga: 1 Arms.
Min. Corriente de Carga: 10 m Arms.
Max. Corriente de Fuga en OFF: 0,1mA (a 30Vdc).
- 1 Ciclo de Sobrecorriente: 3A (10ms).
- Máxima caída de tensión en ON: 1,2Vdc.
- Voltaje de Rotura/Interrupción: 4000VAC.
- Tiempo de Activación / ON (Típico): 1ms.
- Tiempo de Desactivación / OFF (Típico): 1ms.
- Resistencia de Aislamiento: 1000MOhm min. a 500Vdc.

OTRAS CARACTERISTICAS:

- 11 Leds: Indican el Estado Lógico de las Entradas/ Salidas (Sólo I-7063BD).
- Interface de Comunicación: RS-485.
- Alimentación: 10~30VDC no regulada.
- Consumo: 0,6W el I-7063B; 1,4W el I-7063BD.
- Dimensiones: 123mm x 72mm x 33mm.
- Convertidores, Repetidores y Fuentes de Alimentación:
I-7520: Convertidor RS-232/RS-85.
I-7510: Repetidor/Amplificador RS-85.
PWR-24/110: Adaptador de alimentación de red 110VAC, 60Hz a 24VDC, 3,6W
PWR-24/220: Adaptador de alimentación de red 220VAC, 50Hz a 24VDC, 3,6W
DIN-KA52F: Fuente de Alimentación para Panel o Rail DIN. 1.05 Amperios:
Entrada: 100~250VAC; Salida: ± 24VDC.
ACE-540A/DIN-540A: Fuente de Alimentación para Panel o Rail DIN 48W, 2 Amperios.
Entrada: 85~264VAC 47-63Hz. Salida: 24VDC.

Modelos de la Serie

I-7063B	Módulo de Adquisición Remoto vía RS-485 con Entradas Digitales y Salidas a Relé.
I-7063BD	I-7063B con 11 Leds de Estado.

Estos Módulos se usan conectados mediante cable de par trenzado a una red RS-485 y pueden ser administrados desde un PC, PLC o Controlador. Los Controladores embebidos de las Series I-7188 e I-752X están especialmente diseñados para facilitar el desarrollo del software de control de estos Módulos.

